



MANUAL ALCET

FAUNA Vorbeugungsmittel INSTALLATION

- Verstärker im Timer Eingebaut + AM104

- Bedienung:

• Die mitgelieferte dieses Produkt ist eine 40-Watt-Digitalverstärker, mit einem Mikroprozessor, der Pflege für jeden mit unterschiedlichen Abständen auf und abseits der Installation. Die Intervalle (sowohl on-und off-Zeiten) variieren in der Länge von 15 bis 55 Sekunden. Auch die Abfolge der Bilder wird ständig geändert.

- Auswahl Sound-Einstellung:

• Die DIP-Schalter auf der Vorderseite Sie aus den verschiedenen Schreie wählen können. Zur Auswahl stehen:

1. Krähen-Singvögel, 2. Staren, 3. Staren- Amseln, 4. Krähen-Elsern, 5. Möwe mix, 6. Möwe-Krähen
7. Raubvogel, 8. Taube, 9. Hase-Kaninchen, 10. Stille

- Automatische Ein-und Ausschalten von Licht-Sensor:

• Der Verstärker hat einen Lichtsensor, dass bei ausreichendem Tageslicht das System in Aktion (Oben beschrieben) und bei Einbruch der Dämmerung aus der Anlage. Die Lichtsensor ist in der Mitte Schaltschrank eingebaut. Der Betrieb des Lichts kann durch Betätigen der Taste mit dem Mond geändert werden. Wenn der Verstärker montiert an einem dunklen Ort, ist es notwendig, den Verstärker an die Nacht Stellung. Wenn der Verstärker in dunkle und helle zu arbeiten, können Sie die Nacht-Modus und Maskierung der Lichtsensor mit einem Stück Klebeband.

- Timer, ein-und ausschalten + Volumen:

• Zusätzlich zu der automatischen Aktivierung und Deaktivierung, ist es empfohlen, die eingebaute Zeitschaltuhr. Unnötige Betrieb der Anlage in Zeiten, in denen relativ wenige Vögel vorhanden sind, die Erhöhung Gewöhnung.

• Die ON-OFF-Taster des Verstärkers direkt unter dem Licht-Sensor befindet. Auf top des Lichts sind der Schlüssel zu erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke. Die Höhe des Volumens kann den Gegebenheiten angepasst werden.

- Stromversorgung Lautsprecher + Erweiterung:

- Am unteren Rand des Fensters sind die Anschlüsse für die Netzteil (drei-polig) und Lautsprecher (zwei Pins). Der Verstärker kann mit Strom versorgt werden mit einem 12-Volt-Batterie oder ein stabilisiertes 12-Volt-Adapter. Durch die Bereitstellung Adapter ist mit einem Kabel von 1,5 m mit den entsprechenden Link ausgestattet.

- Der Lautsprecher-Verstärker mit bis zu 4 100 Meter Kabel.
Alle Anschlüsse sind über Schraubverbindungen hergestellt.

- Wartung:

- Am Ende der Saison wird empfohlen, dass Geräte und Kabel, um zu gewinnen. Wenn ein Kabel in der Erde vergraben wird empfohlen, dass die Schraubverbindungen dieses Kabel durch Plastiktüten und Befestigungsgurte gegen regen zu schützen.

Garantie: 1 Jahr auf alle Fabrikationsfehler.